

## Steckernetzteil 12 V DC / 2 A mit Hohlstecker



### Highlights:

- 12 V, 2 A
- Mit Überspannungsschutz
- Licht-Indikator

### Eigenschaften

Eingangsspannung	100 V - 240 V / 0,6 A
Ausgangsspannung	12 V, 2 A (-3% ~ +7%)

### Schutzfunktionen

Schutzarten	Überspannungsschutz EN61000-4-5, Überhitzungsschutz
Elektrostatische Entladung	EN61000-4-2, ± 4 kV Kontaktentladung, ± 8 kV Luftentladung

### Allgemein

Gewicht	0,17 kg
Maße	104 mm (L) x 45 mm (B) x 33 mm (H)
Farbe	Schwarz
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	+70 °C

### Lieferumfang

Steckernetzteil

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.